



TVR-AI200

System operacyjny	TVR OS (QNE)
Procesor	ARM czterordzeniowy Cortex-A55 do 2,0GHz
Architektura procesora	64-bitowy ARM
Procesory graficzne	Mali-G52
Transkodowanie wspomagane sprzętowo	Yes
Pamięć systemowa	4GB
Maksymalna pojemność pamięci	4GB
Pamięć flash	4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem)
Maks. liczba kamer na żywo (z lokalnym podglądem)	16 Mpx
Maks. liczba kamer (z lokalnym podglądem)	4
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (klient)	1 z HDMI™ 4 od innych klientów przez sieć
Wbudowany kanał	16
Maks. kanał	16 H264 / 1920x1080 / 30FPS
Maks. przepustowość	160 Mb/s
Drive Bay	2x 3,5-calowy SATA 6Gb/s System jest dostarczany bez dysku twardego. Lista zgodności dysków twardych znajduje się na stronie https://www.qnap.com/compatibility/

Kompatybilność dysków	3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45)	1
PoE PSE (802.3af, 15,4W)	Porty 1-16
PoE+ PSE (802.3at, 30W)	Porty 1-16
Wyjście zasilania PoE	Porty 1-16 (maks. 25,5W na port)
Łączna dostępna moc zasilania PoE	130W
Port USB 2.0	2
Port USB 3.2 Gen 1	1
Wyjście HDMI™	1, HDMI™ 1.4b (do 4096 x 2160 @ 30Hz)
Kształt	Kompatybilny z montażem w szafie 1U
Wskaźniki LED	HDD 1-2, Status, LAN
Przyciski	Zasilanie, reset
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	44 × 360 × 333 mm
Waga (netto)	2.16 kg
Waga (brutto)	3.6 kg
Temperatura robocza	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 °C (80,6 °F)
Zasilacz	190W, 100 - 240V
Pobór mocy: Tryb uśpienia HDD	20.7 W
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy	23.9 W
Wentylator	1 x 40mm, 12VDC
Poziom dźwięku	45 db(A)
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
System plików: Wewnętrzny dysk twardy	EXT4
Przywracanie RAID	Yes
RAID 1	Yes
Pojedynczy dysk	Yes

Wake on LAN (WOL)	Yes
Serwer i klient Syslog	Yes
Język	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki

Uwaga: Używaj tylko modułów pamięci QNAP, aby zapewnić odpowiednią stabilność systemu. Dla urządzeń z dwoma złączami RAM (lub więcej) używaj identycznych modułów pamięci, które są zalecane dla danego modelu NAS.

Ostrzeżenie: Używanie nieobsługiwanych modułów może pogorszyć wydajność, powodować błędy, a nawet uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego.

QNAP zastrzega sobie prawo do wymiany części i akcesoriów, jeśli oryginalne nie są już dostępne u dostawców/producentów. Każda zamiana będzie w pełni przetestowana i zweryfikowana pod kątem kompatybilności i zapewnienia identycznej wydajności jak oryginalna część.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą również różnić się od przedstawionych na stronie.

Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.